

«PeakTech® P 1700» Medidor de Pinza TRMS, 6000 cuentas, 200A AC 1000V



Número de producto: P 1700

GTIN/EAN: 4250569405075

Descripción

El medidor de pinza de horquilla P 1700 se usa para mediciones de corriente en aparatos y sistemas. La apertura con forma de horquilla del aparato permite al usuario llevar a cabo medidas de corriente rápidas y efectivas en áreas de difícil acceso, como por ejemplo cables individuales en aparatos eléctricos. Con funciones como medida de voltaje, resistencia, test de diodo, medida de capacitancia y test de continuidad, el PeakTech 1700 puede utilizarse para la mayoría de aspectos comunes en las medidas de electricidad, con gran precisión. El display LCD invertido retroiluminado permite llevar a cabo medidas incluso en lugares poco iluminados, y la linterna LED integrada ayuda a las medidas iluminando el alrededor de la zona. El P 1700 presenta una iluminación del display y claridad de lectura en todas las teclas de función. Esto lo hacen el compañero ideal para cualquier técnico de servicio o instalador eléctrico

Características técnicas

- Display LCD invertido de 3 5/6 dígitos (máx 6000)
- Medición True RMS
- Diámetro del conductor: máx 16mm
- Medida LowZ de baja impedancia
- Función AutoSense: Selección automática de voltaje AC o DC
- Iluminación total de botones y selector rotativo
- Linterna LED para iluminar zona de medida
- Detector de voltaje sin contacto
- Funciones de mantenimiento de valores mínimo y máximo
- Data hold
- Funciones de diodo y test de continuidad
- Autoapagado y muestra del estado de la batería
- Seguridad: EN61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Accesorios: bolsa, cables de prueba, pilas, manual

Especificaciones

- Categoría de sobrevoltaje: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Dígitos: 6.000
- Capacidad max.: 4 mF
- Iluminación de teclas:
- LowZ:
- Luz LED:
- NCV:
- OHM máx.: 60 MΩ
- Tipo de pantalla: LCD invertido
- V AC máx.: 1000V
- V DC máx.: 1000V
- A AC max.: 200 A